FICHE R01 · ÉLECTRICITÉ · SÉCURITÉ

atlassia rénovation

Fiche VAT

Vérifier l'absence de tension, en 4 étapes, avant de toucher un fil.

! Tant que les 4 étapes ne sont pas faites, **considère que c'est sous tension.**

1 Vérifier → **2 Couper** → **3 Mesurer** → **4 Re-vérifier**

1 Vérifier le VAT

SOUS TENSION

Avant de t'en servir, prouve qu'il marche.

- ✓ Autotest, ou
- ✓ Prise sous tension : ≈ 230 V



2 Couper le disjoncteur

ON COUPE

Celui du circuit. Dans le doute : le général.

- ✓ Un mot « ne pas remettre »
- ✓ Préviens le logement



3 Mesurer sur place

HORS TENSION ?

Là où tu travailles. Rien ne doit s'afficher entre :

- Phase · Neutre
- Phase · Terre
- Neutre · Terre



4 Re-vérifier le VAT

SOUS TENSION

Reteste-le sur la prise. S'il affiche la tension, ta mesure est bonne.

C'EST CETTE ÉTAPE QUI VALIDE LA VAT



À NE PAS FAIRE

- ✗ Se fier au tournevis testeur ou au multimètre
- ✗ Croire les étiquettes du tableau sans mesurer
- ✗ Tester une seule paire de fils



Une question sur ton chantier ? *Je te réponds.*

Rejoins la communauté Atlassia Rénovation : scanne le QR code.

julien.atlassia · julienatlassia

SCANNE-MOI